



Guide Rapide Telium 2 IMAGE LOADER

Sextant
Monétique 
Au service de votre métier



Votre fournisseur en équipements monétiques depuis 1988



09 72 583 800

commercial@sextant-monetique.fr

www.sextant-monetique.fr

Guide rapide

IMAGELOADER



➔ www.notices.ingenico.fr

• Chargement automatique du média

Mettre le terminal sous tension et insérer la clé USB contenant les images sur le port USB de l'appareil. Le terminal lit alors automatiquement le contenu de la clé USB.






Gamme ICT250	Gamme IWL250
<p>1 Oter la trappe en appuyant simultanément sur les deux clips et soulever la trappe.</p>	<p>1 Oter le cache plastique se trouvant le côté gauche du terminal.</p>
<p>2 Insérer la clé USB dans le connecteur USB HOST.</p>	<p>2 Insérer la clé USB en utilisant un adaptateur micro USB spécifique pour l'IWL. (Réf 296109807, USB µAB2AF)</p>

Ecran du terminal		
1		Le terminal lit le contenu de la clé USB.
2		<p>Sélectionner le média que vous souhaitez utiliser en écran de veille. Utiliser les touches de navigation pour afficher les autres médias présents sur la clé USB.</p> <p>Un média vidéo est symbolisé par l'icône . Valider avec la touche verte pour confirmer ou appuyer sur la touche rouge pour annuler le choix.</p>
3		<p>Le terminal affiche un aperçu du média sélectionné. Valider avec la touche verte.</p> <p>NOTA : Dans le cas d'une vidéo, la vidéo sera lue pour avoir un aperçu du rendu.</p>
4		<p>2 choix sont proposés :</p> <p>« Ecran de veille » : le média sélectionné précédemment sera activé en tant qu'écran de veille.</p> <p>« Enregistrer l'image » : le média sélectionné précédemment sera enregistré dans le terminal et activé en écran de veille.</p> <p>Sélectionner « Enregistrer l'image » puis valider avec la touche verte.</p>

5		<p>Le terminal importe et enregistre le média sélectionné.</p> <p>Ne pas débrancher le terminal ou la clé USB !</p> <p>NOTA : Dans le cas d'une vidéo, le processus de transfert et d'enregistrement peut être relativement long.</p>
6		<p>Le média sélectionné est enregistré dans le terminal.</p> <p>Si le média sélectionné est une vidéo, le message « <i>Defini comme image animee</i> » apparaît à l'écran.</p>
7		Appuyer sur la touche verte pour valider.
8		Le terminal revient au menu précédent. Sélectionner « Ecran de veille » puis valider avec la touche verte.
9		Le terminal importe et enregistre le média sélectionné. Ne pas débrancher le terminal ou la clé USB !
10		<p>Le média sélectionné est enregistré dans le terminal. Il est défini comme écran de veille.</p> <p>Si le média sélectionné est une vidéo, le message « <i>Defini comme image animee</i> » apparaît à l'écran.</p> <p>Appuyer ensuite plusieurs fois sur la touche rouge « Annulation » pour revenir à l'écran « MONTANT ».</p>
11		Au bout de quelques secondes, l'écran de veille apparaît avec le média défini ci-dessus.

- **Chargement manuel du média**

Selon l'état de départ du terminal, il est possible d'utiliser manuellement la fonction « Importer du média » directement à partir de logiciel.

	Ecran du terminal	
1		Appuyer sur la touche « F » du terminal.
2		Sélectionner « IMAGELOADER » puis valider avec la touche verte.
3		Sélectionner « Importer du média » puis valider.
4		Selon le type de support USB utilisé, sélectionner : « USB » (Clé USB) ou, « Micro SD » (carte micro SD préalablement insérée dans le lecteur adéquate du terminal), puis valider.
5		Le terminal lit le contenu de la clé USB ou de la carte micro SD. ➡ Suivre ensuite la procédure 2 à 11.

Numéros utiles :

Numéro contrat : [_____]

Contact technique : [_____]